



Burat & Klein
Datentechnik GmbH

Technisches Datenblatt



UG11 A20 / A50





**Spannungen messen - Erweiterungsmodul
für MessBOXen und TeleInspektoren®**

- Zum Anschluß an PE- oder PF-Modul
(U-Anpassung)



Kompakte Erweiterungsmodule zur Spannungsmessung bis zu 1000 V
und einer Grenzfrequenz von 20 kHz.



Technische Daten UG11 A20

Messbereich	- 0 ... 1 V
	- 0 ... 3 V
	- 0 ... 10 V
	- 0 ... 30 V
	- 0 ... 100 V
	- 0 ... 300 V
Trennspannung	1000 V
Grenzfrequenz	20 kHz
Gewicht	150 g
Abmessungen (BxHxT in mm)	130 x 60 x 65

Technische Daten UG11 A50

Messbereich	- 0 ... 3 V
	- 0 ... 10 V
	- 0 ... 30 V
	- 0 ... 100 V
	- 0 ... 300 V
	- 0 ... 1000 V
Trennspannung	1000 V
Grenzfrequenz	20 kHz
Gewicht	150 g
Abmessungen (BxHxT in mm)	130 x 60 x 65



Burat & Klein Datentechnik GmbH

Brochenzeller Str. 23
88074 Meckenbeuren
Deutschland

Tel.: +49 (0) 7542 200 90
Fax: +49 (0) 7542 200 91

E-Mail: info@burat-klein.com